

## STEROWNIK NW2(25)



### PARAMETRY PODSTAWOWE

Zasilanie:	12-24V AC/DC
Pobór prądu:	15 mA przekaźnik wyłączony
Wyjście:	24V-1A przekaźnik NO
Ilość pilotów:	25
Ilość kanałów:	2 (kanały przekaźnikowe)
Tryby kanałów:	Monostabilny 1-999s, co 1s Bistabilny TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	37x41x15mm (otwór 4/8 mm)
Waga:	24g

### FUNKCJE DODATKOWE

- odbiornik superheterodynowy
- można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego,
- akustyczne potwierdzanie sygnału pilota - inaczej dla pilota zmiennokodowego SYSTEMOWEGO i inaczej dla pilota nieSYSTEMOWEGO z HCSem,
- zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku, oraz sklonować pilota,
- otwór montażowy - skuteczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni kulistej - lub opaską zaciskową,